

Snelstart handleiding

ZRH12 afstandsbediening

't mooiste Licht

FAKRO®

1. Toevoegen apparaat aan ZRH12

Check vooraf altijd of het programmeerlampje bij  op het product (bijv. dakraam) continu brand. Is dat niet zo, ga dan naar 4. Algemeen.



Druk exact tegelijk op omhoog **▲** + stop  totdat de configuratiemodus verschijnt.



Selecteer vervolgens met pijl omhoog/omlaag: qs (quick start).



Selecteer met de pijl links/rechts de groep waarin je het product wilt toevoegen.



Bevestig met de STOP knop  (midden) en voeg binnen 30 sec. het product toe door op de programmeerknop (P) op het product te drukken.

Om meerdere producten **tegelijk** te bedienen met de ZRH12 voeg je deze toe met "quick start" in dezelfde groep.

Om meerdere producten **apart** te bedienen met de ZRH12 voeg je deze toe met "quick start" in verschillende groepen.


2. Verwijderen apparaat uit netwerk



Druk exact tegelijk op omlaag **▼** + stop  totdat de configuratiemodus verschijnt.



Selecteer vervolgens met pijl omhoog/omlaag: EL (Exclude).



Bevestig de keuze met STOP .



Druk binnen 30 sec. op de programmeerknop (P) op het te verwijderen product (bijv. dakraam).


3. Resetten van de ZRH12



Druk exact tegelijk op omlaag **▼** + stop  totdat de configuratiemodus verschijnt.



Selecteer vervolgens met pijl omhoog/omlaag: dF (Default)



Bevestig de keuze met STOP .

4. Algemeen



Verschijnt deze afbeelding bij het selecteren van de configuratiemodus? Dan zijn STOP en omhoog of omlaag niet tegelijk ingedrukt. Wacht tot de lampjes uit zijn en begin opnieuw.



De achtergrondverlichting knippert **1x groen**:

Bevestiging dat de procedure correct is uitgevoerd.



De achtergrondverlichting knippert **3x rood**:

De procedure is niet correct uitgevoerd. Begin opnieuw.



Het product staat in de juiste programmeermodus als het programmeerlampje bij (P) continu brand. Zo niet? Voer dan Stap 2: Exclude uit. Na het uitvoeren van 'qs' (quick start), gaat dit lampje uit.



Heeft het apparaat maar één knop in de besturingscentrale?

Druk dan in de programmeermodus twee keer kort op de P-knop om stappen te bevestigen.